



**MTM14E**

## MEHRTEILNEHMER MODUL

für den Anschluss von bis zu 14 Drittanbieter-Ruftasten



ALLGEMEINES	
Abmessung	40,6 x 15 x 131,7 mm (H x B x T) 2 x 0,6 x 5,2 in (H x B x T)
Anschlüsse	14x Schraubanschlussklemmen- buchsen und -stecker mit vier Pins: • E, E: Digitaler Eingang (0 V, 0 A (NO)), für Knopfschalter • V-: Minuspol für die Ruftasten- LED-Beleuchtung • V+: Pluspol für die Ruftasten- LED-Beleuchtung, 5 oder 9 oder 12 V DC, max. 5 mA • Door station: für den Anschluss an die Türstation D21x Serie: Anschluss mit dem roten Kabel der Türstation
Lieferumfang	1x Mehrteilnehmer Modul MTM14E
Zulassungen	IP40
Wetterfest	Nein
Gewicht	65 g
EAN	4260423866836

**DERZEITIGE SYSTEMANFORDERUNGEN**

Unterstützte Türstationen	• D21x Serie ohne Keypad
---------------------------	--------------------------

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Separat erhältlich	siehe <a href="http://www.doorbird.com/de/buy">www.doorbird.com/de/buy</a>
--------------------	--

Das Mehrteilnehmer Modul für D21x IP Video Türstationen ermöglicht den Anschluss von bis zu 14 Drittanbieter-Ruftasten von nahezu jedem Hersteller.

Ruftasten, die an den digitalen Eingängen des MTM14E für Knopfschalter („E, E“) angeschlossen sind, müssen potentialfrei sein.

Achten Sie darauf, dass Sie nur Ruftasten mit LED-Beleuchtung anschließen. Glühbirnen mit Glühdraht werden nicht unterstützt, da sie zu viel Strom verbrauchen.

Wenn Sie einen Türgong anschließen möchten, verwenden Sie bitte den DoorBird IP Türgong A1061W oder die DoorBird IP Video Innenstation A1101. Der Anschluss eines analogen Türgongs an die digitalen Eingänge für Knopfschalter („E, E“) wird nicht unterstützt.